

# Инструкция по настройке IP-телефона Grandstream GXV3140.

---

## Внешний вид Grandstream GXV3140

---



## Подключение и подготовка к работе

### Подключение телефона к локальной сети

- Подключите IP-телефон согласно инструкции производителя.

### Настройка IP-телефона


- Подключите свой компьютер в общую с телефоном сеть.
- Убедитесь, что телефон включен и на его экране отображается IP-адрес.
- Запустите Вэб-браузер на вашем компьютере.
- Введите IP-адрес телефона в адресную строку Вэб-браузера и нажмите «Перейти».
- Введите логин и пароль администратора, для получения доступа к конфигурации IP-телефона (по-умолчанию «admin», «admin»).




- В телефоне предусмотрена возможность настроить до 3х учетных записей. Перейдите в меню настройки учетной записи (например, Account 1) и выполните следующие действия:
  - Поставьте галочку напротив пункта «**Account Active**»;
  - В поле «**Account Name**» - введите имя аккаунта (например, **380894601004**). *Это имя будет отображаться на экране вашего телефона в режиме ожидания.*
  - В поле «**SIP Server**» - введите «**psip.atlantistelecom.net**»;
  - В поле «**SIP User ID**» - введите ваш номер телефона (например, **380894601004**);
  - В поле «**Authenticate ID**» - введите ваш номер телефона (например, **380894601004**);
  - В поле «**Authenticate Password**» - введите ваш пароль;
  - В поле «**Name**» - введите ваш номер телефона (например, **380894601004**);
  - Поставьте галочку напротив пункта «**User ID is phone number**»;
  - Нажмите кнопку «**Save**».




- В меню настройки «**Network Settings**» - оставьте всё без изменений.



- В меню настройки «**SIP Settings**» выполните следующие действия:
  - Поставьте галочки напротив пунктов «**SIP Registration**» и «**Unregister On Reboot**»;
  - В поле «**Local SIP Port**» - введите «**5060**»;
  - В поле «**SIP transport**» - выберите значение «**UDP**»;
  - Остальные параметры оставьте без изменений и нажмите кнопку «**Save**»



- В меню настройки «**Codec Settings**» выполните следующие действия:
  - В поле «**Enable Video**» - выберите значение «**No**»;
  - Поставьте галочку напротив пункта «**In audio**» в поле «**DTMF**»;
  - В поле «**Preffered Vocoder**» с помощью стрелок перенесите в окно «**Selected**» кодек **PCMA**;
  - Остальные параметры оставьте без изменения и нажмите кнопку «**Save**»;



\* Завершаем настройку IP-телефона нажатием кнопки **Reboot** (в открывающемся при наведении меню).



- После перезагрузки устройства обновите страницу в браузере и перейдите во вкладку «**Status**».  
Если вы все правильно настроили то напротив настраиваемого Аккаунта вы увидите статус «**Registered**».

