

Настройка IP-АТС Yeastar для работы с услугой «Мультифон»

Для регистрации учетной записи необходимо зайти в настройки АТС через WEB-интерфейс.

В меню «Внешние линии» выбрать пункт «VoIP-линии» нажать кнопку [Добавить] и заполнить следующие поля:

- в поле «Хост/IP» необходимо внести «sbc.megafon.ru»,
- в поле «Домен» необходимо внести «multifon.ru»,
- в поля «Пользователь», «Идентификационное имя», «Поле FROM» необходимо внести номер телефона, указанный при регистрации в услуге «МультиФон»,
- в поле «Пароль» необходимо внести пароль указанный при регистрации учетной записи,
- установить галочку для пункта « Включить Outbound Proxy-сервер»,
- в поле «Outbound Proxy-сервер» необходимо внести «sbc.megafon.ru» и «Port» 5060.

The screenshot displays the MyPBX web interface for configuring external lines. The left sidebar contains a navigation menu with categories: Статус, Базовые настройки, Настройка входящих маршрутов, and Системные настройки. The 'Внешние линии' (External Lines) menu item is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'VoIP-линии' (VoIP Lines) sub-menu, which also has a red box around it. Below it, the '+ Добавить' (Add) button is also highlighted with a red box. The main content area shows the 'Настройка внешних линий' (External Line Configuration) page with a modal window titled 'Создание новой VoIP-линии' (Creating a new VoIP line). The modal contains the following fields and options:

- Тип: SIP
- Имя провайдера: Multifon
- Хост/IP: sbc.megafon.ru
- Домен: multifon.ru
- Пользователь: 79261234567
- Идентификационное имя: 79261234567
- Пароль: [masked]
- Поле FROM: 79261234567
- Активный номер: [empty]
- Одновременные вызовы: 0
- Включить Outbound-сервер
- Outbound-сервер: sbc.megafon.ru
- Порт: 5060
- Транспорт: UDP
- SRTP:
- Caller ID: [empty]

At the bottom of the modal, there is a 'DOD настройки' (DOD settings) section with a 'DOD:' field, a 'Номер:' dropdown set to 100, and a '+Добавить' button. At the very bottom of the modal are 'Сохранить' (Save) and 'Отменить' (Cancel) buttons.

После регистрации учетной записи в сети Мультифон необходимо внести линию во входящие и исходящие маршруты для осуществления и приема звонков согласно инструкции к АТС.